



### Datos eléctricos

#### Valores asignados según CEI/EN

Tensión nominal (III/3)	800 V
Corriente asignada	25 A

#### Información sobre características Ex

Corriente asignada (Ex e II)	20 A
------------------------------	------

### Datos físicos

Anchura	24,3 mm / 0.957 pulgadas
Altura	4,1 mm / 0.161 pulgadas
Profundidad	19 mm / 0.748 pulgadas
Asignación de puentes	5 polo

### Datos de material


Nota sobre datos de material	<a href="#">Information on material data can be found here</a>
Color	gris claro
Carga de fuego	0,017 MJ
Peso	2,4 g

### Datos comerciales

Product Group	22 (TOP JOB® S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 Stück
Tipo de embalaje	Bag
País de origen	DE
GTIN	4055143687393
Número de arancel aduanero	85366990990

Instrucciones de manejo

Puenteadado



El sistema de peine de puentes se basa en el principio común de conector hembra y conector macho. Cada borna incorpora un resorte con un zócalo enchufable doble y un resorte de acero de CrNi resiliente. El material de contacto del puente es cobre electrolítico puro, que hace posible que un diseño extraordinariamente pequeño pueda transportar la corriente asignada total de la borna. Las bornas de tierra también se pueden puentear utilizando el mismo sistema de puente. Puede crear puentes personalizados partiendo y retirando los contactos del puente (series 2000, 2001, 2002, 2004).

Extracción de un peine de puentes: Inserte la herramienta de accionamiento entre el puente y la pared divisora de las ranuras de puenteadado duales y, a continuación, levante el puente. Coloque la herramienta de accionamiento en el centro de puentes de hasta cinco contactos (ver arriba), o de manera alterna en ambos lados con puentes de más de cinco contactos.

Puenteadado



Peines de puentes  
Puede crear puentes personalizados partiendo los contactos del puente.  
500 V  
300 V

Peines de puentes  
Marcaje con rotulador.

Puenteadado



Stepping down via push-in type jumper bar.

Reducción mediante peine de puentes: El puenteadado en el lado cerrado de la borna con placa final permite puentear con dos tamaños de sección, es decir, de 16 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup> o de 6 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup> (ver ilustración arriba).

Reducción mediante peine de puentes: El puenteadado en el lado abierto de la borna con placa final permite puentear con dos tamaños de sección con conductores de 16 mm<sup>2</sup> y 10 mm<sup>2</sup> y con solo tamaño de sección con conductores de 6/4/2,5 mm<sup>2</sup>. Un ejemplo: de 16 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup> (ver ilustración arriba) o de 10 mm<sup>2</sup> a 4 mm<sup>2</sup>.

Note:  
The total current of the outgoing circuits must not exceed the nominal current of the step-down jumper/push-in type jumper bar.